

DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY CHAUVIN ARNOUX

F 601, F 603, F 605



Model F605

Charakteristika

Základní verze F601

- TRMS měření AC proudů do 2000 A (špičkově 3000 A)
- Šířka pásma 3 kHz při měření napětí, 1 kHz při měření proudu
- Maximální průměr měřeného vodiče 60 mm
- Měření AC a DC napětí do 1000 V (špičkově 1400 V), odporu a kmitočtu
- Test propojení s nastavitelnou prahovou hodnotou signalizace a test diod
- Měření teploty s termočlánkem typu K (pouze F601 a F603)
- Vzorkování při střídavých měřeních 4 kHz / 250 μ s
- Měření rozběhových proudů motorů a proudového rázu zátěže (funkce True InRush):
- Prahová hodnota spuštění měření při nulovém počátečním zatížení 20 A
- Nastavitelná prahová hodnota spuštění při nenulovém zatížení:
 - 100 % + (5, 10, 20, 50, 70, 100, 150 a 200 %)
- Funkce MIN/MAX a HOLD
- Kompenzace odporu měřicích vodičů
- Multifunkční LC displej 10 000 digitů se zobrazením 1 naměřené hodnoty
- Podsvětlení LC displeje
- Funkce automatického vypnutí po 10 minutách nečinnosti
- Bezpečnostní kategorie CATIV/1000 V (dle ČSN EN 61010-1)
- Stupeň krytí IP54 (čelisti IP40)
- Záruka 3 roky

Navíc u verze F603

- Měření AC proudů do 2000A (špičkově 3000 A), DC proudů do 3000A
- Korekce NULY pro DC měření proudu pomocí tlačítka
- Funkce automatické detekce AC nebo DC měření
- Funkce relativního Δ REL a diferenčního Δ X/X měření

Navíc verze F605

- Měření AC+DC proudů do 2000 A, špičkově 3000 A
- Měření AC+DC napětí do 1000 V (špičkově 1400 V)
- Měření činného, jalového a zdánlivého výkonu jednofázových a vyvážených třífázových sítí
- Výpočet účinnosti PF
- Harmonická analýza s výpočtem THD s ohledem na první harmonickou (THDf) nebo s ohledem na celkovou TRMS hodnotu měřeného signálu (THDr)
- Funkce PEAK+/PEAK-
- Měření sledu fází 2 vodičovou metodou

Údaje pro objednávku:

F601	P01.1209.61
F603	P01.1209.63
F605	P01.1209.65

Součást dodávky F601 a F603:

Klešťový multimetr dle výběru	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Měřicí hroty	2 ks
Termočlánek typ K	1 ks
Baterie	4 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Návod k obsluze	1 ks

Součást dodávky F605:

Klešťový multimetr dle výběru	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Měřicí hroty	2 ks
Krokosvorka	1 ks
Baterie	4 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Návod k obsluze	1 ks

Technická data

Zobrazení

Měření

Stejnoseměrný proud

(pouze F603, F605)

Střídavý proud

(do 1 kHz)

Stejnoseměrné napětí

Střídavé napětí

(do 3 kHz)

Odpor

Kmitočet

Činný, jalový a zdánlivý výkon

(pouze F605)

Účinník PF

Výpočet funkce TRUE INRUSH

Test propojení

Teplota (pouze F601, F603)

Napájení

Elektrická bezpečnost

Hmotnost / rozměry

podsvětlený LC displej, 10 000 digitů

0,10 A ... 3 000 A

$\pm(1,0\% \text{ z č.h.} + 3 \text{ dig.})$

0,15 A ... 2 000 A, 3 000 A špička

$\pm(1,0\% \text{ z č.h.} + 3 \text{ dig.})$

0,00 V ... 1 000 V

$\pm(1,0\% \text{ z č.h.} + 3 \text{ dig.})$

0,15 V ... 1 000 V / 1 400 V špička

$\pm(1,0\% \text{ z č.h.} + 3 \text{ dig.})$

0,0 Ω ... 99,99 k Ω

$\pm(1,0\% \text{ z č.h.} + 3 \text{ dig.})$

U: 5,0 Hz ... 19,99 kHz I: 5,0 ... 2 999 Hz

$\pm(0,4\% \text{ z č.h.} + 1 \text{ dig.})$

0,005 ... 3000 kW/kVAR/kVA

$\pm(2,0\% \text{ z č.h.} + 3 \text{ dig.})$

-1,00 ... 1,00

$\pm(2\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

AC: 10 ... 2 000 A / DC: 10 ... 3 000 A

$\pm(5,0\% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

akustický nastavitelný od 1 do 999 Ω

-60,0°C ... +1 200°C

4x 1,5 V, LR6

ČSN EN 61010 - CAT IV/600 V

640 g / 111 x 296 x 41 mm