



**RIDGID® A-Rámový poruchový lokátor je účelově sestavený systém pro jednoduchou lokaci podzemních poruch na přímo v zemi položeném izolovaném vodiči.**

- Účelově sestavený směrový vyhledávač poruch
- Vyhledá chyby izolace až do 2 Megaohmů
- Referenční výběr pro určení polohy poruchy
- Odolný, lehký, práškově-lakovaný hliníkový rám
- Povětrnostním vlivům odolné membránové tlačítka



Pro více informací navštivte  
[RIDGID.com/warranty](http://RIDGID.com/warranty)



## TECHNICKÝ POPIS

### FT-103 Vysílač:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Provozní frekvence.....  | Přímé vyhledání poruch: 797 Hz - "dFF" zobrazeno<br>Vyhledání trasy: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz<br>Přímé připojení: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz<br>Indukční svorka: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz<br>Indukční vysílač: 33 kHz, 93 kHz |
| Rozsah zatížení.....     | 5 Ω až 2 M Ω   |
| Výkon.....               | Až 3 W (nízké, střední a vysoké nastavení)   |
| Výstupní napětí.....     | 5 Voltů - 600 Voltů  |
| Napájení.....            | 8 x C-Cell baterie (součástí)  |
| Rozměry (D x Š x V)..... | 21.6 cm x 14.7 cm x 6,4 cm/8.5" x 5.8" x 2.5"  |

### FR-30 A-Rámový přijímač:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Hledání hloubky poruchy.....     | Až do 6 m (20 ') (v závislosti na podmínkách)   |
| Hledání vzdálenosti poruchy..... | Do 4,8 km (3 mil) (v závislosti na podmínkách)  |
| Displej.....                     | Černo-bílý LCD                                  |
| Napájení.....                    | 6 x AA baterie (součástí)                       |
| Rozměry (D x Š x V).....         | 77.0 cm x 77.2 cm x 3.8 cm/30.3" x 30.4" x 1.5" |



## ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

| KATALOG. Č.          | POPIS  |     |     |
|----------------------|--|-----|-----|
| 56613                | A-rámový přijímač (FR-30) a vysílač (FT-103)         | 2.3 | 5.2 |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b> |  |     |     |
| 20973                | SeekTech 4" indukční signální svorka                 | 0.9 | 2.0 |
| 30123                | SeekTech SR-60 Liniový lokátor                       | 2.3 | 5.1 |
| 46393                | SR-24 Liniový lokátor s technologií Bluetooth® a GPS | 1.8 | 4.0 |
| 21943                | SeekTech SR-20 Liniový lokátor                       | 1.8 | 4.0 |
| <b>NÁHRADNÍ DÍLY</b> |  |     |     |
| 57753                | Vysílač, FT-103 3 Watty                              | 1.0 | 2.2 |
| 57758                | A-rámový přijímač, FR-30 Poruchový lokátor           | 1.3 | 3.0 |
| 57763                | Zemní kolík, FT-103                                  | .09 | 0.2 |
| 57768                | Červené a černé testovací vodiče, FT-103             | .09 | 0.2 |

### Standardní výbava

- FR-30 A-rámový přijímač
- FT-103 Vysílač
- Zemní kolík
- Červené a černé testovací vodiče
- Přenosné pouzdra
- Baterie
- Návod k obsluze



**Indukční svorka  
20973 (Prodáván samostatně)**



**SR-24 Liniový lokátor  
46393 (Prodáván samostatně)**



Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací svých výrobků bez předchozího oznámení či změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady naleznete v katalogu RIDGID® nebo na stránkách **RIDGID.com**.

© 2017, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náleží jejich příslušným vlastníkům.

## DISTRIBUTOR

**RIDGID®**

Ridge Tool Europe N.V.  
IZ Schurhovenveld 4820  
B-3800 Sint-Truiden  
Belgium

T: +32 (0)11 598 640  
ridgid.ee@emerson.com  
RIDGID.cz

**EMERSON™**